

Fiche Technique Patient

CENTRA CHP

SIEMENS

Type :	Contours HP	Pertes :	moyenne à profondes	Pile :	13
Classe :	D	LPPR > 20 ans :	2335791	LPPR < 20 ans :	2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Niveau de sortie Max (dB)*	141	Gain Max (dB)*	80	Consommation (mA)	1,00
----------------------------	-----	----------------	----	-------------------	------

(*) Mesure selon norme IEC 60118-7:2005 au coupleur 2cc

Nombre de Canaux	16	Nombre de Micros	2	Nombre de programmes	3+S
------------------	----	------------------	---	----------------------	-----

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	Réduction bruit micro	Pas de gêne due au bruit du microphone	•
	eWindscreen	Réduction du bruit de vent	•
	SoundSmoothing	Amélioration du confort d'écoute	•
	TPB	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	•
Qualité sonore	SoundBrilliance	Extension de fréquence	-
	SoundBalance	Réglage de la tonalité (+/- aigu)	-
	e2e sans fil	Equilibre binaural	•
	Détection des environnements	Meilleur confort dans toutes les situations	•
Anti Larsen	FeedbackBlocker	Atténuation des sifflements	•
			•
Directivité Microphonique	Micro Directionnel adaptatif	Amélioration de la compréhension des conversations en milieux bruyants	•
	TruEar	Meilleure localisation spatiale (avant-arrière)	-
Autres traitements	DataLearning	Optimisation automatique des préférences de volume	•
	DataLogging	Sauvegarde de l'environnement quotidien	•
	Bips sonores	Bips sonores (Changement de programmes, fin de vie pile)	•

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Potentiomètre	•	Bobine Téléphone	•	Coude	vissé
Marche/Arrêt	TP / BP	Auto-Phone	•	Coude enfant	•
Sabot Audio	F5 / L5	Nano Protection	•	Sécurité Enfant	•
Adaptateur lunette	•	Unité Micro	M3	Cross & Bicross lunette	•
Générateur de bruit	-			Cross et bicross volant	•

TELECOMMANDES ET AUTRES PERIPHERIQUES

Rechargeable	NON		
Compatible Bluetooth TEK	NON	Télécommandes compatibles : ePocket(1) ProPocket(2) ePen(3) Tek(4)	(1)

BP : Bouton Poussoir Inter : Interrupteur Pot : Potentiomètre TP : Tiroir Pile Télé : Télécommande